



ELECTRIC

CÃ"NG TY Cá»" PHÁ"NG THIÁ"NG T. Bá»Š
Ká», THUÁ"NG VÃ€ CÁ"NG NGHÁ" AVCO.

AVCO

Cá»™t Ä'a giÃ;ç 14m-17m

[Gá»i Ä'a»f biá»t giÃ;](#)

ThÃ´ng sá»‘ ká»¹ thuáº-t

1. Cá»™t Ä´Ä´n chiáºu sÃjing Ä´Æ´á»Æc tÃ-nh toÃjn chá»u Ä´Æ´á»Æc tá»‘c Ä´á»™ giÃ³ Ä´áºn 45m/s (tÆ´Æjing Ä´Æ´Æjing vÃ¹ng Ä´jp lá»±c giÃ³ 125daN/m²). Há»± sá»‘ hÃ-nh dáºjing Ä´á»‘a hÃ-nh vÃ cÃjc há»± sá»‘ thá»‘ng kÃª khÃjc báºng 1. Ä´á»‘i vá»i vÃ¹ng giÃ³ vÃ Ä´á»‘a hÃ-nh khÃjc cá»™t sáº½ Ä´Æ´á»Æc thiáºt káº riÃng tuá»³ theo yÃªu cáºsu Ä´áº-t hÃ ng.

2. Thiáºt káº vÃ cháº táºjo phÃ¹ há»Æp vá»i cÃjc yÃªu cáºsu cá»sa tiÃªu chuáº©n BS 5649, TR7. Cá»™t Ä´Æ´á»Æc tÃ-nh toÃjn thiáºt káº vá»i sá»± trá»Æ giÃ³p cá»sa pháºn má»m tÃ-nh cá»™t chuyÃªn dá»Æng cá»sa Má»¹.

3. Váº-t liá»± sá»- dá»Æng cho cá»™t Ä´Ä´n phÃ¹ há»Æp vá»i tiÃªu chuáº©n JIS 3101, JIS 3106

4. Cá»™t Ä´Æ´á»Æc hÃ n dá»c tá»± Ä´á»™ng trong má»‘i trÆ´á»Æng khÃ- báºo vá»± CO2, phÃ¹ há»Æp vá»i tiÃªu chuáº©n BS 5135, AWS D1.1

5. ThÃçn cá»™t dÆ´á»Æi 12M Ä´Æ´á»Æc cháº táºjo liá»±n, khÃ´ng hÃ n ná»‘i ngang thÃçn.

6. Cá»™t Ä´Æ´á»Æc máº nhÃºng káº½m nÃ³ng, phÃ¹ há»Æp vá»i tiÃªu chuáº©n BS 929, ASTM A 123. Ä´á»™ dÃ y lá»±p máº tá»‘i thiá»fu trÃªn má»™t máº-t IÃ 65Åµm (450Gr/m²) Ä´á»‘i vá»i thÃçp táºÆm cÃ³ chiá»u dÃ y tá» « 3 â€‘ 5mm.

HÃ Ä´ : Chiá»u cao tÃ-nh tá» « máº-t bÃ-ch

WÃ : Ä´á»™ vÆ´Æjing cáºsn Ä´Ä´n tÃ-nh tá» « tÃçm cá»™t

D1 : KÃ-ch thÆ´á»Æc ngoÃ i táºji Ä´áºsu cá»™t

D2 : KÃ-ch thÆ´á»Æc ngoÃ i táºji máº-t bÃ-ch chÃçn cá»™t

TÃ Ä´ : Chiá»u dÃ y thÃçn cá»™t

PÃ Ä´ : Chiá»u rá»™ng cá»-a cá»™t

QÂ : Chiá»•u cao cá»-a cá»™t

FÂ Â : Lá»±c ngang Ä'á°§u cá»™t tÃ-nh toÃjn cho phÃ©p

JÂ Â : Bu lÃ'ng mÃ³ng cá»™t

SÂ Â : Sá»' lÆ°á»£ng lá»— bá°t bu lÃ'ng mÃ³ng trÃªn bÃ-ch Ä'á°¿ cá»™t

NÂ : Khoá°£ng cÃjch tÃçm bu lÃ'ng mÃ³ng cá»™t

MÂ : KÃ-ch thÆ°á»»c bÃ-ch Ä'á°¿ cá»™t

Hm: Chiá»•u sÃçu cá»§a khá»'i bÃª tÃ'ng mÃ³ng

CÂ Â : Cá°jnh cá»§a khá»'i bÃª tÃ'ng mÃ³ng

Â

ĩ¿½ĩ¿½ĩ¿½type=image,ypos=140,width=106.0645,height=135.424ĩ¿½ĩ¿½ĩ¿½ 300.66 0 0 383.88 28.35
75.33 cm /12 Do Q

[ThÃ'ng tin ngÆ°á»•i bÃjn hÃ ng](#)

BÃ-nh luá°-n cá»§a khÃjch: ChÆ°a cÃ³ bÃ-nh luá°-n nÃ o cho sá°£n phá°©m nÃ y.
HÃ£y Ä'Ãfng nhá°-p rá»“i viá°¿t bÃ-nh luá°-n.