ELECTRIC

CÃ”NG TY Cá»” PHáºIN THIáº¾T Bá»Š Ká»¸ THUáº¬T VÃ€ CÃ”NG NGHá»† AVCO.

AVCO

Cá»™t rá»•i cáº§n

Gá»•i Ä‘á»ƒ biáº¿t giÃ¡

ThÃ´ng sá»‘ ká»¹ thuáº-t Â 1. Cá»™t Ä‘Ã¨n chiáº¿u sÃ¡ng Ä‘Æ°á»£c tÃ-nh toÃ¡n chá»‹u Ä‘Æ°á»£c tá»‘c Ä‘á»™ giÃ³ Ä‘áº¿n 45m/s

(tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vÃ¹ng Ã¡p lá»±c giÃ³ 125daN/m2). Há»‡ sá»‘ hÃ¬nh dáº¡ng Ä‘á»‹a

hÃ¬nh vÃ cÃ¡c há»‡ sá»‘ thá»‘ng kÃª khÃ¡c báº±ng 1.Ä•á»‘i vá»›i vÃ¹ng giÃ³ vÃ Ä‘á»‹a hÃ¬nh

khÃ¡c cá»™t sáº½ Ä‘Æ°á»£c thiáº¿t káº¿ riÃªng tuá»³ theo yÃªu cáº§u Ä‘áº·t hÃ ng.

Â Â 2. Thiáº¿t káº¿ vÃ cháº¿ táº¡o phÃ¹ há»£p vá»›i cÃ¡c yÃªu cáº§u cá»§a tiÃªu

chuáº©n BS 5649, TR7. Cá»™t Ä‘Æ°á»£c tÃ-nh toÃ¡n thiáº¿t káº¿ vá»›i sá»± trá»£

giÃºp cá»§a pháº§n má»•m tÃ-nh cá»™t chuyÃªn dá»¥ng cá»§a Má»¹.

Â Â 3. Váº-t liá»‡u sá»- dá»¥ng cho cá»™t Ä‘Ã¨n phÃ¹ há»£p vá»›i tiÃªu chuáº©n JIS 3101, JIS 3106

Â Â 4. Cá»™t Ä‘Æ°á»£c hÃ n dá»•c tá»± Ä‘á»™ng trong mÃ´i trÆ°á»•ng khÃ- báº£o vá»‡ CO2, phÃ¹ há»£p vá»›i

tiÃªu chuáº©n BS 5135, AWS D1.1

Â Â 5. ThÃ¢n cá»™t dÆ°á»›i 12M Ä‘Æ°á»£c cháº¿ táº¡o liá»•n, khÃ´ng hÃ n ná»‘i ngang thÃ¢n.

Â Â 6. Cá»™t Ä‘Æ°á»£c máº¡ nhÃºng káº½m nÃ³ng, phÃ¹ há»£p vá»›i tiÃªu chuáº©n BS 929, ASTM A 123.

Ä•á»™ dáº§y lá»›p máº¡ tá»‘i thiá»ƒu trÃªn má»™t máº·t lÃ 65Âµm (450Gr/m^2) Ä‘á»‘i vá»›i thÃ©p táº¥m cÃ³

chiá»•u dÃ y tá»« 3 â€“ 5mm.

Â Â HÂ Â : Chiá»•u cao tÃ-nh tá»« máº·t bÃ-ch

Â Â WÂ : Ä•á»™ vÆ°Æ¡n cáº§n Ä‘Ã¨n tÃ-nh tá»« tÃ¢m cá»™t

Â Â D1 : KÃ-ch thÆ°á»›c ngoÃ i táº¡i Ä‘áº§u cá»™t

Â Â D2 : KÃ-ch thÆ°á»›c ngoÃ i táº¡i máº·t bÃ-ch chÃ¢n cá»™t

Â Â TÂ Â : Chiá»•u dÃ y thÃ¢n cá»™t

Â Â PÂ Â : Chiá»•u rá»™ng cá»-a cá»™t

Â Â QÂ : Chiá»•u cao cá»-a cá»™t

Â Â FÂ Â : Lá»±c ngang Ä‘áº§u cá»™t tÃ-nh toÃ¡n cho phÃ©p

Â Â JÂ Â : Bu lÃ´ng mÃ³ng cá»™t

Â Â SÂ Â : Sá»‘ lÆ°á»£ng lá»— báº¯t bu lÃ´ng mÃ³ng trÃªn bÃ-ch Ä‘áº¿ cá»™t

Â Â NÂ : Khoáº£ng cÃ¡ch tÃ¢m bu lÃ´ng mÃ³ng cá»™t

Â Â MÂ : KÃ-ch thÆ°á»›c bÃ-ch Ä‘áº¿ cá»™t

Â Â Hm: Chiá»•u sÃ¢u cá»§a khá»‘i bÃª tÃ´ng mÃ³ng

Â Â CÂ Â : Cáº¡nh cá»§a khá»‘i bÃª tÃ´ng mÃ³ng

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=130,width=99.452,height=125.373ï¿½ï¿½ï¿½q 281.91 0 0 355.39 28.35 401.46 cm /I2 Do Q

Cá»™t thÃ©p bÃ¡t giÃ¡c cÃ´n BG...-78

TÃªnÂ gá»•i	H m				PxQ mm			M mm	J mm	Hm x C m
BG6-78	6	3	78			90				
BG7-78	7	3.5	78							
BG8-78	8	3.5	78	D2		F	N			
BG9-78	9	4	78							
BG10-78		4	78			daN				
BG11-78		4	78							

T D1 mm mm mm mm

138 240
148 105 300
158 125 300
168 85x350 130 300 300/10 1.0x0.8
178 85x350 135 300 400/12 1.0x0.8
188 85x350 140 300 400/12 M16x650 1.2x1.0
95x350 400/12 M24x750 1.2x1.0
95x350 400/12 M24x750 1.2x1.0
95x350 400/12 M24x750 1.2x1.0
M24x750
M24x750

Â 10
11

Cá»™t thÃ©pÂ trÃ²n cÃ´n TCÂ ...-78

TÃªn gá»•i	H m				PxQ mm			M mm	J mm	Hm x C m
TC6-78	6	3	78			90				
TC7-78	7	3.5	78							
TC8-78	8	3.5	78	D2		F	N			
TC9-78	9	4	78							
TC10-78		4	78			daN				
TC11-78		4	78							

T D1 mm mm mm mm

144 240
154 105 300
165 120 300
175 85x350 125 300 300/10 1.0x0.8
186 85x350 130 300 400/10 1.0x0.8
196 85x350 135 300 400/12 M16x600 1.2x1.0
85x350 400/12 M24x750 1.2x1.0
95x350 400/12 M24x750 1.2x1.0
95x350 400/12 M24x750 1.2x1.0
M24x750
M24x750

Â

Â 10
11

ThÃ´ng tin ngÆ°á»•i bÃ¡n hÃ ng

BÃ¬nh luáº-n cá»§a khÃ¡ch: ChÆ°a cÃ³ bÃ¬nh luáº-n nÃ o cho sáº£n pháº©m nÃ y.
HÃ£y Ä‘Ä ƒng nháº-p rá»“i viáº¿t bÃ¬nh luáº-n.